Akku-Kapp- und Gehrungssäge

DLS111ZU

2x18V • 260 mm • 4.400 min^{-1}

Leistungsfähige bürstenlose Akku-Kapp- und Gehrungssäge mit Auto-start Wireless System zur Staubabsaugung für anspruchsvolle Einsätze

Eine äußerst kraftvolle und schnelle Akku-Kapp- und Gehrungssäge mit einem Dual-Slide-System zum Sägen großer Werkstücke. Der bürstenlose Motor wird angetrieben mit 2 x 18 V Akkus und erreicht damit eine Leistung von 36 V. Ihre Schnittgeschwindigkeit ist mit elektrischen Sägen vergleichbar. Mit AWS zum automatischen Start der Fremdabsaugung.

Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Li-Ion Akku 18 V	-
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	4 400 min^{-1}
Schnittleistung 90°	91x279/68x310 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	91x197/68x218 mm
Schnittleistung Neigung links 45°	58x279/42x310 mm
Schnittleistung Neigung rechts 45°	43x279/29x305 mm
Max. Gehrung links / rechts	48/48 °
Max. Neigung links / rechts	60/60 °
AWS Funktion	✓
Staubsack	✓
Sägeblatt-Ø / Bohrung	260x30 mm
Schallleistungspegel (L_{WA})	102 dB(A)
Schalldruckpegel (L_{pA})	92 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	2,5 m/s^2

Spezifikationen

- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer
- AWS Auto-Start Wireless System - Staubsauger und Maschine sind via Bluetooth verbunden. Das Staubsaugen startet somit automatisch beim Einschalten der Maschine.
- Doppelter Zug-Mechanismus erhöht die Schnittleistung bei kompakter Bauweise
- Sehr leichtgängiger Zug-Mechanismus durch 4-fache Lagerung mit Linearkugellagern
- Seitlich angebrachter Zugmechanismus und kompakte Bauweise minimieren den Platzbedarf und ermöglich wandnahes Arbeiten
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen

EAN 0088381851268

Link zur Produktseite - www.makita.de

Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

122852-0
Staubsack kpl.

126751-8
Absaugstutzen kpl.

410602-8
Verschlussschiene

762001-3
Einstelldreieck

783208-8
6-kant Stiftschlüssel 2,5 mm

Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

198900-7
AWS Funk-Adapter WUT01

Optionales Zubehör

122470-4
Horizontalschraubzwinge

122852-0
Staubsack kpl.

126751-8
Absaugstutzen kpl.

410602-8
Verschlussschiene

762001-3
Einstelldreieck

783208-8
6-kant Stiftschlüssel 2,5 mm

Service